MANUAL DE INSTRUCCIONES CAMPANAS LED

Instrucciones facilitadas exclusivamente para instaladores

Este símbolo significa que es adecuada (o bien la luminaria o bien la fuente de alimentación) para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables

***Las luminarias NO marcadas con el símbolo o marcadas con SÓLO se podrán montar en superficies no combustibles (yeso, hormigón, partes metálicas, etc).**

"LOS BLOQUES DE CONEXIÓN NO SE INCLUYEN. LA INSTALACIÓN PUEDE REQUERIR LA INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA CUALIFICADA"

Las Campanas LED en alumbrado industrial proporcionan un gran ahorro de energía, larga vida de uso y una importante reducción de costes de mantenimiento y reemplazo en luminarias.
Las hay de distintas potencias (ver modelos), tienen distintas protecciones IP (según modelos) que las hacen adecuadas para distintos tipo de ambientes.
Su uso es muy común en almacenes, naves industriales, gasolineras, talleres, fábricas, supermercados, exposiciones, gimnasios, etc.
Características:
- Disipador de calor que garantiza una temperatura de la lámpara constante y le proporciona una larga vida útil y una potencia invariable.
- Gran ahorro energético, puede ser de hasta un 67%.
- Tensión (AC85V-265V).
- Estas luminarias están especialmente diseñadas para su instalación en lugares con una altura de más o menos de 8 metros.

Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.
Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.
No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

Para garantizar su seguridad al trabajar en instalaciones eléctricas recuerde siempre:

- Cortar todas las fuentes en tensión.
- Bloquear los aparatos de corte.
- Verificar la ausencia de tensión.
- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
- Delimitar y señalizar la zona de trabajo.
- Utilizar EPI (Equipo de Protección Individual).

A.- ANTES DE LA INSTALACIÓN, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1.- La instalación de estas luminarias debe realizarlas SÓLO personal cualificado, con la máxima precaución y de acuerdo con las instrucciones de montaje y las normas de instalación electrónica conformes con la normativa vigente.
2.- Apague el interruptor general antes y durante las tareas de instalación, mantenimiento y reparación.
3.- Estas luminarias están diseñadas para uso interior y se instalan en el techo. Por favor, compruebe que se cumplen las exigencias de seguridad antes de la instalación.
4.- La luminaria no puede estar cubierta, bajo ninguna circunstancia, por ningún material para así evitar posibles incendios.
5.- En caso de que surgiera algún problema, por favor apague el interruptor, desconexiónelo y póngase en contacto con el vendedor.
¡ATENCIÓN! No mire directamente al haz de luz.

B.- INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

EL MONTAJE Y LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBERÁN LLEVARSE A CABO POR PERSONAL ESPECIALIZADO
¡ATENCIÓN! Apague el interruptor general o principal antes de la instalación y compruebe que no existe tensión.

-Paso 1: Dimensiones generales de la luminaria (Ver Figura).
-Paso 2: Cortar la corriente antes de comenzar la instalación del producto. Regular la cadena a la altura deseada.
-Paso 3: Luminaria colocada.

En la figura vemos representada una campana tipo, donde las cotas que se muestran pertenecen a los distintos modelos de campana, y también observamos los tipos de reflectores que podemos encontrar en ellas. (Para más información ver características de cada uno de los modelos).



C.- MANTENIMIENTO:

Por favor, utilice únicamente paños secos para limpiar la superficie de la luz. El uso de cualquier sustancia química podría dañar la superficie del producto.

D.- CUIDE EL MEDIO AMBIENTE:

1.- Después de utilizar los productos, tírelos en un contenedor siguiendo las directrices de las leyes o normativas locales, o pregunte a su vendedor.

2.- Cuando tire el embalaje, separe previamente los elementos de papel, los de plástico u otros materiales, y tírelos en los contenedores adecuados, separados según el tipo de basura.

Los productos eléctricos no deben tirarse junto con los desechos domésticos, deben llevarse a un punto ecológico comunitario de recogida de este tipo de materiales, de acuerdo con la legislación local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su vendedor, para que le aconsejen sobre el reciclaje. El material de embalaje es reciclable. Deshágase del embalaje de manera ecológica y de forma que el servicio de recogida pueda acceder fácilmente al material reciclable.

CE *Nuestros productos poseen la certificación CE y RoHS*

LA GARANTÍA DE LA LUMINARIA ES DE 2 AÑOS

Exclusiones de garantía:

- Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.
- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- La selección del material por parte de los clientes exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicación incorrecta.
- Esta empresa SÓLO se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
  - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
  - Incorrecto suministro eléctrico.
  - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.